

## 定 格 表

KE9880FPS (200~240V 86W 2灯用インバータ)

| 項 目     | 定 格         | 条 件                       |
|---------|-------------|---------------------------|
| 入力電圧    | AC200V~240V | 50Hz/60Hz                 |
| 入力電流    | 0.58~0.70A  |                           |
| 入力電力    | 140W ±10%   | 入力電圧 200V時<br>FHF86<br>2本 |
| 管電流     | 0.25A ±10%  |                           |
| 管電圧     | 260V ±10%   |                           |
| 無負荷電力   | 10W以下       | 入力電圧 200V時                |
| 無負荷二次電圧 | 90V         |                           |
| 力 率     | 98%以上       | 入力電圧 200V時                |
| 短絡二次電流  | 0.39A ±10%  |                           |
| 発振周波数   | 78kHz~80kHz | 点灯時                       |
| 周囲温度    | 0~70℃       | インバータ本体                   |
| 絶縁抵抗    | 100MΩ以上     | DC500V                    |
| 絶縁耐圧    | AC1500V 1分間 |                           |

株式会社トライエンジニアリング